# Tuote FPKS511V2 - Pistorasiakeskus 40A/400V, ovi-malli, rasiat pohjassa - 2kpl vvs

| | |
|---|---|
| Tuote: | FPKS511V2 |
| Lisänimike: | FPKS 511V2 |
| SSTL: | 3404246 |

| | |
|---|---|
| Paino: | 9 kg |
| Mitat: | 336 x 478 x 200 mm (lev. kork. syv) |

**Yleistä:**
FPK-pistorasiakeskus työpaikoille, rasiat pohjassa, suojaukset täysikokoisen oven takana.

**Teknisiä tietoja:**
Pääkytkin 3-nap. 63A
5 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

**Linkit:**
Tuotteen sivu: FPKS511V2
Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404246

Kuvan tiedot:
FPKS 511V2



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: FPKS 511V kansi kiinni
Pdf-tiedosto: FPKS 511V2 tekninen sivu




KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi