SÄHKÖTUKKU OY

Sähköä vaativiin oloihin

Tuote FPKV313V - Pistorasiakeskus 125A/400V, vaaka-asennus - 2kpl vvs

Tuote:	FPKV313V
Lisänimike:	FPKV 313V
SSTL:	3404048

Paino:	15 kg
Mitat:	610 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Kuvan tiedot:
FPKV313V



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKV313V tekninen sivu

Yleistä:
Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 125A
3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
3 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKV313V
Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404048

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi